

**Руководство по эксплуатации зарядного устройства
для Li-ion и NiMn аккумуляторов
Модель: ZINCHU PK-8341**

Функциональные особенности:

- Технология интеллектуальных слотов для независимой зарядки 4х аккумуляторных батарей;
- Многоуровневая защита от: короткого замыкания, обратной полярности, температурный контроль;
- Функция активации нулевого напряжения для аккумуляторов со встроеной защитной платой;
- Функция Power Bank 5В (вы можете зарядить телефон);
- Питание осуществляется через Micro USB разъем и Type C;
- Устройство позволяет заряжать одновременно 2 типа аккумуляторов;

Технические характеристики:

- Входное напряжение: 5В-2А 9В-2А 12В-1.5А ;
- Выходное напряжение: Li-ion 4,2В NiMn 1.53В;
- Выходной ток для:

Li-ion нормальный режим: 2А X 1слот (1 или 4 слот), 1А X 2слота(1 и 4), 0,5А X 4слота

Li-ion быстрая зарядка: 3А X 1слот (1 или 4 слот), 1,5А X 2слота(1 и 4), 0,75А X 4слота

NiMn: быстрая зарядка: 1А X 4слота, обычная зарядка: 0,5А X 4слота;

- Совместимость с:

Li-ion 3.7В: 26650, 22650, 18650, 18500, 17500, 14500, 14430, 16340

NiMn/NiCd: А, АА, ААА, SC, С;

- Световая шкала на каждом слоте, отображающая уровень заряда каждого аккумулятора при уровне заряда 25%, 50%, 75%, 100%;

- Режим зарядки: постоянный ток, постоянное напряжение ;

Порядок работы:

- Перед установкой аккумуляторов, убедитесь, что ЗУ отключено от сети;
- Вставьте аккумуляторные элементы в слоты, соблюдая полярность;
- Вставьте сетевой адаптер в розетку, USB в адаптер, Micro usb в ЗУ ;
- Режим зарядки: постоянный ток, постоянное напряжение ;

Внимание:

- Данный продукт предназначен только для зарядки Li-ion и NiMn аккумуляторных элементов. Зарядка других типов элементов питания может привести к расгерметизации аккумулятора, утечки и получению травм и повреждений;
- Используйте ЗУ только в помещении. Не подвергайте устройство воздействию дождя, снега, прямых солнечных лучей;
- Не разбирайте и не собирайте зарядное устройство ;
- Зарядное устройство следует использовать при температуре от 0 °С до 35 °С;
- Дети (10+) могут использовать это зарядное устройство только под присмотром взрослых;

УТИЛИЗАЦИЯ: Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке.

Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

ВНИМАНИЕ! Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
